

TRIPHASÉ
400 V / 50 Hz
ESSENCE

PUISSANCE MAX
10 kW

GRANDE
AUTONOMIE

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE



GARANTIE
3 ANS

powered by
YAMAHA
STAGE 5
CONFORME
À LA NOUVELLE NORME
ANTI POLLUTION STAGE V

 **Fabriqué en France**

Vos outils et appareils à alimenter sont triphasés, la gamme Tristar vous apporte la solution. Avec une motorisation Essence, vous trouverez sûrement le groupe électrogène qui vous convient. Alliée aux performances des moteurs OHV, la gamme Tristar vous apporte le choix d'un groupe électrogène en grand réservoir de 21 litres, avec démarrage électrique en série.

2000/14/CE

TRISTAR 10500 XL21 DE

Type		Triphasé / Monophasé	
Régulation de tension		Compound	
Puissance maximum	kW	10	/ 3.7
Puissance continue (COP)	kW	9.3	/ -
Puissance maximum	kVA	12.5	/ -
Intensité maximum	A	18	/ 16
Tension nominale	V	400	/ 230
Fréquence	Hz	50	
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	104	
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	79	
Moteur		YAMAHA EH65	
Puissance maxi	ch	22	
Carburant		Essence sans plomb 95	
Capacité du réservoir	L	21	
Autonomie (¾ de la puissance continue)	h	6 h 10	
Dimensions L x l x H	mm	935 x 575 x 575	
Dimensions emballage L x l x H	mm	960 x 610 x 600	
Poids net à sec	kg	118	
Poids brut emballé	kg	120	
Référence		2V0000045	

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence OHV
- ✓ Démarrage électrique + Batterie
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ Témoin alerte pression d'huile
- ✓ Grand réservoir de carburant
- ✓ Jauge à carburant
- ✓ 1 prise monophasée 10/16 A Schuko
- ✓ 1 Prise CE triphasée 400 V / 32 A
- ✓ Prises protégées par un disjoncteur thermique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette N/360 535
- ✓ AVR (option usine) : Régulateur de tension électronique
- ✓ Kit interdif (option usine) : coffret incluant un interrupteur différentiel 30 mA + piquet de terre

2000/14/CE

Matériels destinés à être installés selon les règles de l'art, à l'intérieur d'un bâtiment ou réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à la directive 2000/14/CE (hors EU et pays affiliés).